

LED RGB Kontroler

BJ-V300-DC12V



Technická specifikace

BJ-V300-DC-12V je jednoduchý PWM ovládac pro řízení barevnosti svitu RGB pásku. Nabízí 10 předvolených programu obsahujících přechody barev přes celou barevnou škálu RGB, skokové změny, blikání a stmívání. V nabídce je i varianta s dálkovým ovládáním (BJ-V300RC-DC12V). Funkce tlačítek ovladače odpovídají postupně jednotlivým tlačítkům kontroleru.

Při zapojování dlouhých linií RGB pásku je optimální zesilovat RGB signál pomocí zesilovacího signálu (RGB REPEATER LT3060).

Ovládání je intuitivní pomocí těchto tlačítek:

MODE - změna jednotlivých předvolených programu (dálkové ovládání č.1)

PAUSE - zachycení aktuální barevnosti pásku (dálkové ovládání č.2)

SPD + SPD - výběr z 8mi rychlostí přechodu barev předvoleného programu (dál. ovl. č.3 a 4)

BRT + BRT - výběr z 8mi úrovní intenzity svitu předvoleného programu (dál. ovl. č.5 a 6)

Rozměry kontroleru: 211 40 30 mm

Rozměry balení: 218x45x36mm

Váha 160g

Vstupní napětí 12V DC

Výstup: 1 ~ 300 W



Schéma zapojení

